Ръководство за употреба на
български език
от
В него ще намерите подробна информация за свързване на
wireless камерата към вашия телефон, посредством
мобилно приложение. Ръководството представлява
обяснения стъпка по стъпка как да
въведете камерата в експлоатация.
Ако се затруднявате с процеса на инсталиране или имате
някакви допълнителни въпроси може да се свържете с нас
на посочения телефон или имейл адрес.

1.AP Превключване и свързване

1.1. Това устройство поддържа режим на точка за достъп без WIFI мрежа. Натиснете и издърпайте бутона за превключване на режима

за 3 секунди. След като чуете звуковия сигнал. освободете системата. След системния режим ap,

устройството мига в червено, което показва, че устройството е влязло в режим AP.

1.2 Отворете опцията WiFi на телефона, за да се свържете с точката за достъп: "ICam - *" По подразбиране паролата за точка за достъп на AP е**

12345678.

1.3 След като свържете точката за достъп, отворете приложението, изберете Добавяне на устройство и след това сканирайте QR кода на устройството

за да добавите устройството. По подразбиране е състоянието на конфигурацията. Свързването на WiFi трябва да бъде преконфигурирано.

1.4 Ако трябва да се върнете в режим wifi, натиснете бутона за превключване на режима за 3 секунди, за да влезете в

WifI режим. По подразбиране е състоянието на конфигурацията. Свързването на WiFi трябва да бъде преконфигурирано.

1.5 В режим на AP hotspod устройството не поддържа дистанционно събуждане и функция за бутане и облак

съхранение. Когато PIR открие движение, устройството автоматично ще запише и ще продължи да отваря

гореща точка за 4 минути, преди да влезете в режим на готовност. По това време точката за връзка на мобилния телефон

може да се гледа. Ситуацията на запис в устройството.

1.6 Устройството обикновено се изключва, когато не се открие движение. можете да

натиснете бутона за захранване / нулиране

за да го включите.

2.Работа през приложение

2.1.Моля, тествайте и потвърдете, че приложението за изтегляне работи добре преди инсталацията.
Потърсете приложението „AnyHome“ в App Store, Google Play или сканирайте QR кода в ръководството за потребителя и го инсталирайте

то. (моля, включете всички известия и увеличете силата на звука на телефона, за да избегнете неуспех при свързване).

3. Свържете устройството
3.1 Отворете приложението, кликнете върху „+“ в средата, за да влезете в следващата стъпка.

3.2 Изберете "Устройство за настройка". Моля, уверете се, че телефонът ви е свързал 2.4 GHz Wifi
Успешно (Не поддържа 5 Ghz).

3.3 След това е гласово съобщение "Камерата вече е готова да започне сдвояване"
Щракнете върху „Да“

3.4 Ако не сте чули гласовия ред, моля, натиснете дълго клавиша за нулиране, докато чуете гласа за нулиране и видите синята светлина. Тогава устройството ще се рестартира и ще влезе в състоянието на конфигурацията за повторно сдвояване.

3.5 Името на Wifi мрежата автоматично ще бъде получено от дома ви и след това ще въведете парола. И увеличете силата на звука на телефона до максимум. (Само Wi-Fi мрежа от 2,4 GHz.)

3.6 Когато телефонът излъчва звукови вълни, моля, запазете тишина, поставете телефона на разстояние до 30 см от устройството и изчакайте мрежовото сдвояване.

3.7 След като устройството се свърже успешно, моля, въведете името и паролата на устройството, паролата изисква повече от 8 знака, включително главни букви, малки букви и цифри. И моля, изберете местоположението на netword. (Моля, нулирайте и сдвоете отново, ако забравите паролата)

3.8 Настройката приключи